



## Specificationer Ledvance Led-Ljusslingor Performance 5 Meter RGBW Gen 2 1000 106W 8450lm 24v - 940 Kallvit | Bästa Färgåtergivning

[Se produkt](#)

### Allmän information

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Artikelnummer               | 252274  |
| EAN                         | 4099854358296   |
| Tillverkarkod               | 4099854358296   |
| Varumärke                   | Ledvance  |
| Tillverkarens namn          | LED STRIP PERFORMANCE 1000 RGBW GEN 2 1000 RGBW 940 5 |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år  |
| Livslängd (h)               | 70000   |

### Teknisk information

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Teknik                  | LED                           |
| Watt                    | 106W                          |
| Spänning (V)            | 24                            |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar                |
| Färgkod                 | 940 Svalt Vitt                |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt               |
| Ljus Färg               | RGBW                          |
| Färgåtergivning (Ra)    | 90-99 Perfekt färgåtervinning |
| Färginställning         | RGB                           |
| Lumen (ljusflöde)       | 8450lm                        |
| Ljusutbyte (Lm/W)       | 125                           |

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Produkttyp | LED Ljusslingor |
|------------|-----------------|

## Ljuskällor info

---

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Led's per meter | 168 |
|-----------------|-----|

## Måttskiss

---

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 5000 |
|------------|------|

|            |    |
|------------|----|
| Bredd (mm) | 12 |
|------------|----|

|           |   |
|-----------|---|
| Höjd (mm) | 2 |
|-----------|---|

## Sensorinformation

---

|               |              |
|---------------|--------------|
| Typ av sensor | Ingen sensor |
|---------------|--------------|